

Pistolet airless sans fil PowerCoat FineFinish Pour revêtir sans fil et de façon rationnelle



Convient également au traitement
de matériaux à base de solvants

Caractéristiques

- Pas de câbles ni de tuyaux gênants, et de ce fait opérationnel immédiatement
- Pas de durée d'apprentissage et utilisation facile du fait de la technique sans complication
- Travail sans fatigue grâce au poids réduit



Pression de travail à réglage variable : adaptation optimale à la viscosité du matériau et réduction du débordement

Applications

Pour l'utilisation de matériaux à base de solvants et d'eau tels que les vernis, les vernis d'apprêt, les agents de remplissage et les glacis sur des surfaces allant jusqu'à 50 m², par exemple :

- surfaces du sol, des murs et des plafonds
- portes
- radiateurs
- ouvrages en bois
- meubles
- faces inférieures des toitures

Désignation de l'article	Réf. art.
Pistolet airless sans fil PowerCoat FF	69 76 00
Livraison:	
- Pulvérisateur	
- godet à peinture 0,75 l avec couvercle	
- 5 godets avec échelle des volumes	
- 2 buses réversibles airless (208, 310) avec porte-buse	
- 2 blocs d'accumulateurs	
- chargeur et coffret de rangement	

Données techniques	
Pression de service	50 - 117 bar
Dimensions des buses maximales	0,012"
Puissance d'accumulateur	18 V / 2,4 AH Li-Ion
Accumulateur durée de charge (80 % / 100 %)	25 minutes / 40 minutes
Poids	2,5 kg env.



Idéal pour différents travaux de peinture et de réparation, désormais également pour les matériaux à base de solvants

Autres avantages

- Accumulateur Li-Ion 18 V : rendement superficiel élevé (jusqu'à 20 m²)
- Aspiration directe depuis le godet avec échelle des volumes ou directement depuis le bidon de peinture avec l'adaptateur MultiCan en option : changement rapide de produit, temps de montage et de nettoyage extrêmement réduits



Accessoires		Réf. art.	
Adaptateur MultiCan (pots d. peinture d. 375 - 1000 ml)		69 76 15	
Godet à peinture 1 l avec couvercle		69 75 10	
Godet à peinture 1,5 l avec couvercle		69 75 15	
Godets (1 pack = 10 unités)		69 75 20	
Set de filtres de buses 100 MW (1 pack = 3 unités)		69 76 16	
Set de filtres de buses 60 MW (1 pack = 3 unités)		69 75 26	
Accumulateur de rechange Li-Ion 18 V / 2,4 Ah		69 75 08	
Buses réversibles avec porte-buses :			
Désignation	Dimension des buses	Largeur de pulvérisation	
208	0,008"	10 cm	69 76 01
308	0,008"	15 cm	69 76 03
210	0,010"	10 cm	69 76 02
310	0,010"	15 cm	69 76 04
410	0,010"	20 cm	69 76 06